

# BLUETOOTH TOETSENBORD & FOLIO HOESJE

## GEBRUIKSAANWIJZING

### PRODUCT SPECIFICATIES

1. Bluetooth interface 3.0
2. Werkingsbereik tot 10m
3. Modulatie systeem GFSK
4. Werkingsvoltage: 3.0 - 4.2V
5. Werkingsstroom: < 2.5mA
6. Stand-by stroom: < 0.3mA
7. Slaapstand stroom: < 40uA
8. Oplaadvermogen: > 200mA
9. Stand-by tijd: > 100 dagen
10. Oplaadtijd: 4-5 uur
11. Batterij capaciteit: 200mA
12. Actieve werkingstijd: 100 uur
13. Lithium batterijleven: 3 jaar
14. Toetssterkte: 80+/-10g
15. Levensduur knop: 5 miljoen keer
16. Werktemperatuur: -10 -/+ 55C

### AAN DE SLAG

#### 1. Knop

**OFF/ON** Aan/uit schakelaar: schuif de schakelaar naar links of rechts om het toetsenbord AAN of UIT te zetten



**Connect** Verbindknop: druk op deze knop wanneer u er klaar voor bent om uw tablet te verbinden



## 2. Indicatoren



Energie indicator: het licht zal voor ongeveer 4 seconden aan gaan en dan weer uitgaan.



Bluetooth verbinding indicator: druk op de verbindknop en het licht zal gaan knipperen. Dit betekent dat het toetsenbord er klaar voor is om met uw tablet te verbinden.



CAPS indicator: licht op wanneer u hoofdletters gebruikt, schakelt uit wanneer u kleine letters gebruikt.



Oplaadindicator: licht op tijdens het oplaadproces.

### LET OP

\* We raden het aan om het toetsenbord uit te zetten wanneer u hem voor een langere tijd niet gebruikt.

\* We raden het aan het toetsenbord slechts op te laden wanneer het energielicht gaat knipperen. Ideale oplaadtijd: minimaal twee uur.

### ENERGIEBESPARING: SLAAPSTAND

Het toetsenbord gaat automatisch in de slaapstand nadat hij 15 minuten inactief is geweest. Het energie indicatorlicht zal uitgaan. Druk simpelweg op een van de knoppen en wacht 3 seconden om het toetsenbord weer te activeren.

### PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Zorg dat u het toetsenbord correct hebt aangezet (de energie indicator zou moeten oplichten)
2. Zorg dat het toetsenbord binnen werkbereik is (10 meter)
3. Zorg dat de batterij goed opgeladen is
4. Zorg dat de Bluetooth op uw tablet op AAN staat en goed verbonden is
5. Druk op de "verbind" toets, controleer de Bluetooth status

### REINIGEN

U kunt het toetsenbord schoonmaken met water, alcohol of alcohol-gebaseerd ontsmettingsmiddel.

## **OPLADEN**

Wanneer de batterij bijna leeg is, al de energie indicator gaan knipperen – dit betekent dat het tijd wordt om uw toetsenbord op te laden.

1. Verbind de USB kabel met het toetsenbord
2. Sluit de kabel aan op de energie adapter van de PC USB interface
3. De oplaadindicator zal oplichten tijdens het oplaadproces. Wanneer de batterij eenmaal volledig opgeladen is, zal de indicator uitgaan.

## **HOE TE VERBINDEN**

1. Zet de aan/uit schakelaar op “AAN”, de energie zal voor 4 seconden knipperen.
2. Druk op de verbindingsknop en de Bluetooth indicator zal oplichten wanneer hij klaar is om te verbinden.
3. Activeer Bluetooth in uw tablet instellingen, als er een PIN wordt gevraagd, probeer dan 1914 en druk op enter.